

Kullanım Kılavuzu ANALOG(HK-W) CASIO®

- Saatiniz, resimlerde gösterilen saatten biraz farklı olabilir.

[Modüller 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati ayarlamak için

Tepeyi dışarı çekin. Düğmeyi döndürerek kolları ayarlayın. Zaman işleyişe yeniden başlamak için, bir zaman sinyali de düğmeyi tekrar içeri itin.




Tepe

[Modüller 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Saati ayarlamak için

1. Saniye ibresi tam 12 hizasında iken, saniyeyi durdurmak için tepeyi dışarı çekin.
2. Düğmeyi döndürerek ibreleri ayarlayın. Yelkovanı istediğiniz ayanın dört veya beş dakika ilerisine götürün ve ardından tam avara geri getirin.
3. Zaman işleyişe yeniden başlamak için, bir zaman sinyali geldiğinde düğmeyi tekrar içeri itin.



Tepe


[Modüller 1782, 4328, 4747]

[Modüller 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Saati Ayarlamak için

1. Saniye ibresi tam 12 hizasında iken, saniyeyi durdurmak için tepeyi, ikinci tık sesine kadar dışarı çekin.
2. Kolu döndürerek ibreleri ayarlayın. Yelkovanı, istediğiniz ayanın dört veya beş dakika ilerisine götürün ve ardından tam avara geri getirin.
3. Zaman işleyişe yeniden başlamak için, bir zaman sinyali de tepeyi tekrar içeri itin.

İlk klik (Gün ayarı)
Tepe (Normal pozisyon)



İkinci klik (Zaman ayarı)

Günü Ayarlamak için

- Günü saat 20:00 ile 02:00 arasında ayarlamaktan kaçının. Aksi takdirde, ertesi gün tarih değişmeyebilir.

1. Tepeyi birinci tık sesine kadar dışarı çekin.
2. Tepeyi döndürerek günü ayarlayın.
3. Tepeyi tekrar normal (kapalı) konumuna itin.

[Modül 4746]

Tepe (Normal pozisyon)



İlk klik (Gün ayarı)

[Modüller 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak için

1. Saniye ibresi tam 12 hizasında iken, saniyeyi durdurmak için tepeyi ikinci tık sesine kadar dışarı çekin.
2. Düğmeyi döndürerek ibreleri ayarlayın. Yelkovanı, istediğiniz ayanın dört veya beş dakika ilerisine götürün ve ardından tam avara geri getirin.
3. Zaman işleyişe yeniden başlamak için, bir zaman sinyali de tepeyi tekrar içeri itin.

İlk klik (Gün, haftanın günü ayarı)
Tepe (Normal pozisyon)



İkinci klik (Zaman ayarı)

Tarihi ve Haftanın Günü Ayarlamak için

- Tarih ve haftanın gününü saat 20:00 ile 04:00 arasında ayarlamaktan kaçının. Aksi takdirde, ertesi gün bu bilgiler değişmeyebilir.

1. Tepeyi birinci tık sesine kadar dışarı çekin.
2. Tepeyi saat yönünün tersine döndürerek tarihi ayarlayın.
3. Tepeyi saat yönünde döndürerek haftanın gününü ayarlayın. Doğru dilin (İngilizce veya İspanyolca) seçildiğinden emin olun.
4. Tepeyi tekrar normal (kapalı) konumuna itin.

[Haftanın günü]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIEV
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

Geçen zaman bezeli olan saatler için

- ▽ işaretini yelkovan ile hizalamak için geçen zaman bezelini döndürün. Belirli bir süre geçtikten sonra, geçen zaman bezeli üzerinde yelkovanın işaret ettiği ölçü okuyun. Geçen zaman gösterilir.



Geçen zaman bezeli

- Bazı su geçirmez modeller vidalı kilitli tepe ile donatılmıştır.
- Bu tür modellerde, tepeyi dışarı çekebilmeniz için önce resimde belirtilen yönde döndürerek gevşetmeniz gerekir. Bu tür tepeleri çok zorlayarak çekmeyin.
- Ayrıca, bu saatlerin tepeleri gevşetilmiş durumdayken su geçirmez olmadığını unutmayın. Herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeleri gidebildiği kadar geri vidaladığınızdan emin olun.

